

SK Návod na použitie pre Solight WM-14W-WIFI1 LED reflektor

Vážení zákazníci, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám slúžili bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Zabráni sa tak zneužitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto výrobkom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti sa musí celé svietidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste.

Napájanie: AC 220 - 240V / 50Hz


- Pred začatím inštalácie zariadenia, počas údržby alebo demontáže vždy odpojte napájanie vypnutím vypínača alebo ističa.
- Práce spojené s pripojením svietidla k napájaniu by mala vykonávať oprávnená osoba s príslušným oprávnením.
- Lampa sa počas prevádzky zahrieva. Pred akoukoľvek prácou na svietidle, napr. údržbou atď., je potrebné odpojiť svietidlo od napájania a počkať niekoľko minút, kým svietidlo úplne nevychladne.
- Svietidlo nepoužívajte bez ochranného skla alebo s prasknutým ochranným sklom.
- Svietidlo musí byť pripojené k elektrickej inštalácii trojžilovým prívodom (s ochranným vodičom), ktorý musí byť do svietidla zavedený cez priechodku.
- Pripojenie sa musí vykonať podľa obrázku 1.



L = fáza = hnedý kábel N = nulový vodič = modrý kábel

Uzemnenie = zeleno-žltý kábel

- Pred uvedením do prevádzky je bezpodmienečne nutné skontrolovať správne pripojenie.
- Pred upevnením svietidla je potrebné skontrolovať, či sú dodržané vzdialenosti od okolitých objektov, vzdialenosť od ochranného skla k osvetľovanému objektu musí byť minimálne 1 m, obr. 2.
- Vhodné pre napájací kábel s priemerom 9-12 mm.
- Nakoniec utiahnite všetky skrutky a nastavte držiak lampy tak, aby ste dosiahli požadované osvetlenie.



SOLIGHT Holding, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou svietidla, nesprávnym zapojením do elektrickej inštalácie, použitím iného ako odporúčaného príslušenstva, neschválenými technickými zmenami alebo nedodržaním odporúčaní uvedených v tomto návode!

Aplikácia Smart Life



KROK 1 Vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Smart Life v službe Google Play alebo App Store.

KROK 2 Zaregistrujte si nové konto pomocou e-mailu alebo telefónneho čísla a prihláste sa do aplikácie

KROK 3 Prepnutie do režimu párovania

Aby ste mohli LED pásik spárovať s aplikáciou Smart Life, je potrebné ho prepnúť do režimu párovania. Je to signalizované blikaním LED pásika a aktivuje sa zapojením a odpojením LED reflektora 4 krát po sebe. Po štvrtom zapojení musíte počkať niekoľko sekúnd a pásik začne blikáť.

KROK 4 Pridanie zariadenia

Spustíte aplikáciu Smartlife a ťuknete na tlačidlo "+" v pravom hornom rohu -> Osvetlenie -> Svetlá (Wi-Fi). Potom zadajte prihlasovacie údaje do siete Wi-Fi, ku ktorej je váš telefón aktuálne pripojený, a ťuknete na položku "Ďalej". Na ďalšej obrazovke potvrdíte ťuknutím na položku "Confirm the light is blinking rapidly;" (Potvrdiť, že kontrolka rýchlo bliká), že tlačidlo na napájacom adaptéri rýchlo bliká, a potom ťuknete na položku "Next" (Ďalej). Proces párovania chvíľu trvá. Po úspešnom spárovaní sa zariadenie zobrazí v prehľade na hlavnej obrazovke aplikácie.

KROK 4 Ťuknutím na zariadenie ho môžete ovládať.

Video návod tu: shorturl.at/zlJKO (Youtube) alebo naskenujte QR kód

Poznámka: Svetlá je možné pripojiť len k 2,4GHz WIFI.

Na výrobok sa vzťahuje vyhlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.cz

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať pre overenie, a preto je celý produkt považovaný za svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie nesmie byť naďalej používané.



Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika



Smart
LifeGoogle



Inteligentný
život

