

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Ide o LED osvetlenie s nastaviteľnou teplotou svetla Acate. Svetlo ponúka krytie IP54 proti vlhkosti, a preto je vhodné do interiéru aj exteriéru. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným upozorneniam a pokynom. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód produktu	WO825	WO826
Napätie	220-240 V AC	220-240 V AC
Spotreba	18W	24W
Svetelný tok	1620lm	2160lm
Chromatickosť	3000K, 4000K, 6000K	3000K, 4000K, 6000K
Krytie IP	IP54	IP54
Rozmery	220 x 26 mm	293 x 26 mm

INŠTALÁCIA

POZNÁMKA: Na výber teploty farby svetla použite prepínač vo vnútri svetidla.
CW - studená biela, NW - neutrálna biela, WW - neploská biela

1. Pred inštaláciou vypnite napájanie
2. Otočením otvorte kryt svetidla
3. Odstráňte istiacie lanko
4. V prípade potreby vyvrtajte montážne otvory
5. Prívodný kábel prevlečte cez otvor v kryte. Vložte hmoždinky do predvrtaných otvorov a držiak priskrutkujte
6. Pripojte istiacie lanko
7. Pripojte napájací kábel
8. Otočte svetidlo na držiak

UPOZORNENIE

- Inštaláciu smie vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.
- Prístroj je vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie: kúpeľne, spálne, obývacie izby, chodby, technické miestnosti a miesta s vysokou vlhkosťou.
- Na inštaláciu na steny a
- Zariadenie neopravujte ani neupravujte a nepoužívajte ho, ak je poškodené.

Svetelný zdroj tohto svetidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti sa musí celé svetidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý sa z konštrukčných dôvodov nedá odstrániť na overenie, a preto sa celý výrobok považuje za svetelný zdroj. Napájací kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.

